

# BOSCH- Chargeur pour 5 batteries DCNM-WCH05



## DESCRIPTION

Chargeur BOSCH de la gamme DICENTIS

Ce chargeur peut charger simultanément jusqu'à 5 batteries (DCNM-WLIION) destinées aux postes sans fil DICENTIS.

L'état de charge de chaque batterie est indiqué par des voyants LED de capacité.

Les batteries peuvent être laissées dans le chargeur lorsqu'elles sont complètement chargées. Cela n'a aucune incidence sur le niveau de chargement et sur la durée de vie des batteries. Le chargeur est prévu pour un montage mural.

Des prises d'alimentation secteur en boucle permettent la connexion d'un nombre maximum de chargeurs en série pour un partage depuis la même prise d'alimentation secteur :

- Il est possible de raccorder en série jusqu'à 2 chargeurs dans les zones à 100-127 Vca, 50-60 Hertz à 10 A.
- Il est possible de raccorder en série jusqu'à 5 chargeurs dans les zones à 220-240 Vca, 50-60 Hertz à 10 A.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH

Part number : DCNM-WCH05

### Caractéristiques :

Type de produit : Chargeur de batterie

Compatibilité de marque : Bosch

Couleur du produit : Noir

Tension d'entrée : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz

Nombre de batteries prises en charge : 5

### Conditions environnementales :

Température d'opération : 5 - 45 °C

Température hors fonctionnement : -20 - 70 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95%

### Poids et dimensions :

Largeur du chargeur de batterie : 19,5 cm

Profondeur du chargeur de batterie : 8,2 cm

Hauteur du chargeur de batterie : 34 cm

Poids du chargeur de batterie : 1,8 kg