

# ALTIMIUM Contrôleur HDMI2.0 , 4Kx2K@60Hz 4:2:0 , HDMI2.0 & HDCP2.2



## DESCRIPTION

Contrôleur HDMI 2.0 automatique

Le CPA562 est un contrôleur intuitif qui détecte la présence du Signal via HDMI, pour piloter automatiquement les équipements tiers.

Conçu pour faciliter les installations audiovisuelles, ce contrôleur HDMI 2.0 automatique comprend un port CEC, 2 ports Relais, et un RS-232.

Le CEC intelligent déclenche l'allumage ou l'extinction d'un écran, les commandes RS232 pré-enregistrées permettent l'allumage ou le mode standby du projecteur, et les commandes relais baissent et relèvent l'écran.

En plus d'être un contrôleur HDMI, CPA562 comprend une fonction d'extraction des signaux audio analogiques & digitaux désempennés.

Un contrôleur économique

CPA562 remplace les télécommandes, souvent en panne ou perdues, ainsi que les systèmes de contrôles trop onéreux par rapport à l'application.

Cette solution de contrôle automatisé permet de réaliser des installations faciles à utiliser et à moindre coût.

Audio désempenné pour renforcer le signal

Ses sorties audio (analogique ou digital) permettent de désempenné un signal audio depuis l'entrée HDMI pour le renvoyer dans un autre système de distribution, comme le feraient un contrôleur AVR ou un Amplificateur de zone.

Facile à utiliser

Très simple d'utilisation, cette solution de contrôle ne comprend ni clavier ni bouton.

Contrôleur HDMI 2.0 automatique, le CPA562 n'a qu'à être branché entre la source et l'affichage pour piloter une salle entière.

Il détecte automatiquement l'activité sur le flux HDMI et émet les signaux de commande sur les périphériques connectés.

Vous n'avez plus qu'à connecter votre ordinateur pour allumer le projecteur ou contrôler l'écran de votre salle.

#### Installation

1. Branchez votre source HDMI (Sélecteur, Scaler, Extendeur HDBaseT de la Gamme Altimium, PC, Blu-ray, console de jeux, TV satellite/câble, media server etc.) à l'entrée HDMI via des câbles HDMI Altimium de haute qualité.
2. Branchez votre équipement HDMI (un projecteur, par exemple) à la sortie HDMI via des câbles HDMI Altimium de haute qualité.
3. Branchez votre système audio à la sortie analogique ou S/PDIF du CPA562.
4. Branchez le RS232 au projecteur pour le piloter.
5. Raccordez les relais 1 et 2 à l'écran de projection pour contrôler sa montée/descente (relais 12V).
6. Branchez l'alimentation 12V fournie avec le CPA562.
7. Programmez Le contrôleur via Rs232 Power ON → POWER OFF et Delay.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ALTIMIUM

Part number : CPA562