

BOSCH DICENTIS Borne d'accès sans fil DCNM-WAP



DESCRIPTION

La borne d'accès sans fil (DCNM-WAP) est le dispositif central du système BOSCH DICENTIS.

Elle relie les postes sans fil DICENTIS (DCNM-WD et DCNM-WDE) au moyen d'une communication WPA2 sans fil sécurisée.

La borne DCNM-WAP compacte avec interface de navigateur Web intégrée est dotée de tout le nécessaire pour

définir, configurer et contrôler le système de conférence sans fil DICENTIS.

La borne d'accès sans fil peut trouver discrètement place sur un mur, un plafond, ou sur un trépied de sol grâce au support de montage universel fourni.

Usage autonome, aucune unité centrale nécessaire

Basée sur WiFi standard conforme IEEE 802.11n

Cryptage WPA2 pour une communication sécurisée

Commutation de fréquence transparente dans la bande 2,4 GHz et 5 GHz

Mise sous tension avec un adaptateur d'alimentation, Alimentation par Ethernet (PoE) ou un câble de réseau système POE multimedia DICENTIS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH

Part number : DCNM-WAP

Caractéristiques :

2,4 GHz : Oui

5 GHz : Oui

Débit de transfert des données maximum : 1000 Mbit/s

Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil : 150 Mbit/s

LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s

Standards réseau : IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Sécurité :

Algorithme de sécurité soutenu : WPA2

Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Entrée DC : Oui
Puissance :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz
Consommation électrique typique : 10 W
Design :
Positionnement : Plafond, Mur
Couleur du produit : Gris
Interne : Non
Poids et dimensions :
Largeur : 202 mm
Profondeur : 65 mm
Hauteur : 285 mm
Poids : 958 g
Conditions environnementales :
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%
Température d'opération : 5 - 45 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 70 °C