

BOSCH PLM-8M8



DESCRIPTION

El mezclador DSP Matrix de 8 canales PLM-8M8 PLENA matrix está diseñado para ofrecer la máxima flexibilidad y fiabilidad. Es el corazón y el alma del sistema PLENA matrix. En combinación con las estaciones de llamada PLM8CS, los paneles de control de pared PLMWCP y los amplificadores PLM4Px2x; es adecuado para casi cualquier aplicación que requiera hasta 8 zonas de voz y música ambiental de alta fidelidad. La calidad de audio es apta para aplicaciones de música en directo, música de fondo, entornos de voz altamente exigentes y anuncios de zona. Entre las aplicaciones habituales se incluyen: centros comerciales, escuelas, restaurantes, bares, discotecas, cafeterías, gimnasios, instalaciones de ocio, iglesias, almacenes, edificios de oficinas, aeropuertos, estaciones de ferrocarril, terminales de autobuses, salas de juntas, salas de reuniones, salas de conferencias, parques temáticos pequeños, museos, centros de artes escénicas y estadios deportivos.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Brand : BOSCH
Part number : PLM8M8
AC input frequency : 50 - 60 Hz
AC input voltage : 90 - 264 V
Amplifier included : Y
Channels quantity : 8 channels
Depth : 358 mm
Frequency range : 20 - 20000 Hz
Height : 45 mm
Microphone in : Y
Number of microphone inputs : 4
Phantom power : 48 V
Power consumption (typical) : 10 W
Product colour : Black
Weight : 6 kg
Width : 440 mm
Windows operating systems supported : Y