

DAHUA- Centrale d'alarme sans-fil Hub2 pour 150 zones DHI-AR



DESCRIPTION

La centrale d'alarme Dahua Wireless Alarm Hub 2 (ARC3800H-FW2 868) gère l'ensemble des détecteurs et périphériques d'alarme sans fil de votre système afin de vous alerter en cas d'intrusion par une porte, d'ouverture d'une fenêtre, de bris de glace, de départ d'incendie ou de fuite d'eau. En cas d'effraction, la centrale transmet immédiatement l'alerte au centre de télésurveillance ainsi qu'à l'application mobile (DMSS ou DoLynk Care). Elle envoie également les séquences vidéo capturées par le détecteur PIR avec caméra et les caméras IP, vous permettant de suivre les événements en temps réel, sans avoir à assurer vous-même une surveillance permanente des lieux.

- Prend en charge la vérification vidéo des alarmes grâce à l'intégration des caméras IP (IPC) avec la centrale.
- Permet le transfert rapide et à distance des images capturées par le détecteur PIR avec caméra vers le terminal de l'utilisateur.
- Fonction de transmission d'alarme par appel vocal.
- Prend en charge la configuration réseau via une connexion filaire ou en mode point d'accès (AP), facilitant l'ajout de la centrale aux applications mobiles ainsi que la connexion à son réseau.
- Prend en charge la redondance multi-réseaux (Ethernet, Wi-Fi et 4G) afin de garantir une connexion stable et fiable.
- Prend en charge la communication bidirectionnelle ainsi que le saut de fréquence (Frequency Hopping) pour assurer des échanges stables et fiables avec les périphériques radio.
- Prend en charge les mises à jour via le cloud. La centrale et les périphériques sans fil peuvent également être mis à jour à distance depuis l'application mobile.
- Dispose d'un système de sauvegarde redondant et d'une fonction de récupération automatique en cas d'échec d'une mise à jour.

Entrées filaires Extensibles jusqu'à 64 entrées

Sorties filaires Extensibles jusqu'à 64 sorties

Zones Jusqu'à 32 zones (pièces ou secteurs)

Périphériques connectés Jusqu'à 150 périphériques (sans fil et filaires), comprenant :

- jusqu'à 64 télécommandes sans fil
- jusqu'à 8 claviers sans fil
- jusqu'à 6 sirènes sans fil, dont 4 sirènes avec interphonie
- jusqu'à 6 répéteurs radio
- jusqu'à 64 détecteurs PIR avec caméra, incluant les détecteurs PIR intérieurs, les détecteurs PIR extérieurs et les détecteurs à triple technologie
- jusqu'à 16 modules émetteurs Multi I/O
- jusqu'à 16 modules d'extension RS-485, incluant les modules d'extension d'entrées et les modules d'extension de sorties

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : DAHUA TECHNOLOGY
Part number : DHI-ARC3800H-FW2(868)