

XTORM Station d'énergie XP2W1800 1800 W



DESCRIPTION

Pensez à l'avenir et choisissez la Smart Pro Powerstation 1800 W pour tous vos besoins énergétiques. Utilisez une batterie d'une capacité de 1229 Wh et 12 sorties pour tous vos appareils !

- 12 sorties pour tous vos appareils
- Connectez plusieurs appareils en même temps
- Pour les aventures en plein air et les situations d'urgence
- Contrôlez et surveillez via l'application ou l'écran intelligent
- Rechargez la Powerstation de 3 façons différentes
- PowerBoost jusqu'à 3000 W

Pour les aventures hors réseau et les situations d'urgence

La toute nouvelle station d'alimentation intelligente Xtorm Slimme Pro 1800 W est un concentré de puissance de taille moyenne, compact et portable, doté des dernières fonctionnalités et innovations. La capacité de la batterie de 1229 Wh est parfaitement adaptée à vos besoins en énergie hors réseau et de secours, même en cas de panne de courant. Tout peut être réglé à l'aide de l'application, ce qui vous permet de commander et de contrôler cette Powerstation à distance.

12 sorties puissantes pour tous vos appareils

Prise portable 3 sorties CA 1800 W au total

Cette station d'alimentation intelligente peut fournir une puissance de sortie maximale de 1800 W, avec une protection contre les pics de courant pour les appareils jusqu'à 3000 W. Branchez par exemple votre réfrigérateur, votre micro-ondes, votre téléviseur ou votre bouilloire et profitez de vos appareils même en plein air ou hors réseau.

2 sorties USB-C PD 100 W Xtorm UltraCharge

Alimentez votre ordinateur portable USB-C, votre tablette, votre smartphone, vos écouteurs ou votre drone avec #MoreEnergy. Plus besoin de craindre que votre batterie soit à plat à la fin de la journée !

2 sorties USB-A 12 W Xtorm FastCharge

2 sorties USB-A QC 18 W Xtorm FastCharge

Vous pouvez ainsi recharger facilement vos petits appareils mobiles. Gardez votre appareil photo numérique ou vos écouteurs chargés et prêts à l'emploi.

2 sorties DC5521

1 sortie 12 V (connexion voiture)

Certains appareils électriques sont spécialement conçus pour être utilisés dans des voitures ou des camping-cars et disposent d'une connexion DC ou 12V. Utilisez ces sorties pour recharger facilement ces appareils.

Sûr et fiable, même en cas de panne de courant

Cette Powerstation est conçue pour les aventures en plein air, mais elle est également parfaite en cas de panne de courant. Considérez-la comme un complément à votre kit d'urgence pour les 72 premières heures et restez plein d'énergie et connecté. La capacité de 1229 Wh et la sortie de 1800 W, réparties sur 12 connexions, vous permettent de l'utiliser dans toutes les situations. L'écran intelligent vous donne un aperçu de la consommation d'énergie en temps réel.

Durée de vie extra-longue grâce aux cellules de batterie LiFePO4

La Powerstation fonctionne avec des cellules de batterie LiFePO4. Celles-ci offrent des performances supérieures, une durabilité et une longue durée de vie. Elles répondent également aux normes de sécurité et de qualité les plus strictes, ce qui en fait un choix fiable et sûr pour vos appareils. Avec jusqu'à 3500* cycles de charge-décharge complets, cette Powerstation offre jusqu'à 10 ans de #MoreEnergy !

Facile à utiliser avec l'application

Pour allumer, surveiller et contrôler facilement la 1800W Smart Pro Powerstation, une application complète est disponible via Bluetooth ou Wi-Fi. Cela vous permet de contrôler et de commander la Powerstation à distance depuis votre téléphone. Vous pouvez vérifier l'état de la batterie et les temps de charge, activer et désactiver les ports, limiter la puissance de charge/décharge, régler les minuteries de veille et bien plus encore.

Recharge facile de 3 façons différentes

Pour que la Power Station 1800W reste chargée et prête à l'emploi, il existe plusieurs façons de la recharger.

La façon la plus rapide et la plus simple de la recharger est d'utiliser un câble de recharge CA. Cela vous permet de recharger la Powerstation en 1,5 heure avec une puissance de 1200W.

Une méthode de recharge plus durable et plus économique consiste à utiliser un panneau solaire**. Rechargez complètement la Powerstation avec le panneau solaire Xtorm 200 W en un peu plus de 7,5 heures dans des conditions optimales. Combinez cette Powerstation avec un panneau solaire et passez complètement hors réseau.

Vous pouvez également recharger la Powerstation en environ 2,5 heures à l'aide d'un câble de recharge spécial pour voiture. Cette méthode de recharge est idéale pour les road trips ou lorsque vous parcourez de longues distances en voiture.

Xtorm est synonyme de qualité et de fiabilité

Nous travaillons depuis 2008 sur des produits outdoor durables. La Smart Pro Powerstation 1800 W dispose de fonctions de sécurité intégrées et, grâce au

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : XTORM

Part number : XP2W1800

Représentation / réalisation :

Technologie batterie : Phosphate de fer lithié (LiFePo4)

Capacité de la batterie : 383125 mAh

Nombre de cycles de chargement : 3000

Source de chargement : USB, Secteur, Allume-cigare, CC

Charge rapide : Oui

Technologie de chargement rapide : Quick Charge 3.0, Power Delivery
Puissance de sortie CA : 1800 W
Puissance de sortie CC : 36 W
Puissance de sortie totale : 1800 W
Puissance de sortie de l'allume-cigare : 120 W
Puissance de sortie USB Type-A : 18 W
Durée de chargement de la batterie (AC) : 2 h
Connectivité :
Interface d'entrée : AC + Solar + DC
Nombre de prises en sortie : 3 sortie(s) CA
Types de sortie AC : Coupleur C13
Connecteur USB : USB Type-A, USB Type-C
Port USB : Oui
Ports de sortie USB de type A : 4
Quantité de ports USB de type C : 2
Sortie allume-cigare : 1
Conditions environnementales :
Température d'opération : 20 - 30 °C
Température de fonctionnement (décharge) (T-T) : -20 - 45 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 45 °C
Design :
Couleur du produit : Noir
Forme : Rectangle
Matériau du boîtier/corps : Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Polycarbonate (PC), Aluminium
Écran intégré : Oui
Nombre de quantité de sortie CC : 2
Type d'écran : LCD
Type de commande : Boutons
Poids et dimensions :
Largeur : 270 mm
Profondeur : 430 mm
Hauteur : 300 mm
Poids : 19,4 kg
Adapté à une utilisation extérieure : Oui
Bouton marche/arrêt intégré : Oui
Fonctions de protection : Résistant à une température, Protection contre la surcharge, Protection contre les surcharges
Portable à la main : Oui
Contenu de l'emballage :
Quantité : 1 pièce(s)