

Conmutador 10 AX 250V~ de medio elemento con sistema de embornamiento rápido Simon 82 Centralizaciones

REF 75211-69



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 82 Centralizaciones

OBSERVACIONES

Posibilidad de implementar función señalizadora mediante soporte lámpara neón y tecla con visor.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

INTENSIDAD (A)

10 A

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSIÓN

Individual

VOLTAJE (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Fast

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

VOLUMEN PRODUCTO

864864 MMQ

PESO NETO

0.021 KGM

PESO BRUTO

0.021 KGM

EAN PRODUCTO

8421053255889

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

54 MMT

ANCHO EMBALAJE

104 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

154 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

864864 MMQ

PESO NETO

0.21 KGM

PESO BRUTO

0.205 KGM

EAN EMBALAJE

8421053060834