

## Interruptor bipolar 16 AX 250V~ con sistema de embornamiento a tornillo marfil Simon 31

REF. 31133-31



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Interruptor bipolar, de intensidad 16 AX / 250 V. El sistema de embornamiento es a tornillo y tiene un discreto acabado en color marfil. Este mecanismo de mando pertenece a la serie Simon 31. Funciona de forma basculante. Los interruptores bipolares de la serie Simon 31 están disponibles en un total de tres acabados. La recomendación es escoger el marco del producto en el mismo acabado que la tecla necesaria. En este caso, se recomienda colocar el marco en color marfil, igual que el interruptor. Esta es la versión individual de un elemento y dos módulos. Incluye el grabado I/O (Input / output). En cuanto a la sección de cable admitida es de 0,2 a 0,5 milímetros y requiere un pelado de cable de 13 milímetros para su instalación. Tiene unas medidas de 64 x 65 milímetros y su fabricación se ha realizado mediante componentes metálicos aislados termoplásticamente y sin halógenos. El embellecedor es termoplástico.

#### ACABADO

Marfil

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

#### CLASE ETIM

EC001590

#### OBSERVACIONES

Disponible en 3 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de la tecla seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

INTENSIDAD (A)  
16 AX

RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)  
5 - 40 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA  
(MM)  
De 0,2 a 0,5 mm

CLASIFICACIÓN IP  
IP21

RANGO DE TEMPERATURA DE  
ALMACENAMIENTO (°C)

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSIBLES  
1 elemento

MANTENIMIENTO  
Limpiar con un paño suave y  
seco. No utilizar paños y/o  
limpiadores abrasivos que  
contengan cloro.

-25 - 50 °C

VERSIÓN  
Individual

FUNCIÓN INDICADORA  
No

TIPO DE MECANISMO  
Pivoting

TENSIÓN (V~)  
250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE  
NECESARIO (MM)  
13

INSTALABLE EN CAJA DE  
EMPOTRAR  
Universal

TIPO DE CONEXIÓN DE  
TERMINAL - FUNCIÓN 1  
A tornillo

GARRA

TIPO DE INSTALACIÓN  
Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.086	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 3026595
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053021415	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 3026595	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.94
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 82	PESO NETO EMBALAJE 0.86
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.086	ANCHO EMBALAJE 165	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 223	

# MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88

## Mecanismos básicos / Basic switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XXXX101-XXX



Interruptor unipolar / Single-pole switch  
7700101-039



Pulsador / Push button switch  
XXXX150-XXX



Pulsador / Push button switch  
7700150-039



Interruptor bipolar / Double pole switch  
XXXX133-XXX



Conmutador / 2-way switch  
XXXX201-XXX



Conmutador / 2-way switch  
7700201-039



Conmutador cruce / Intermediate switch  
XXXX251-XXX



Conmutador cruce / Intermediate switch  
7700251-039



Grupo 2 interruptores / 2 switches group  
XXXX398-XXX



Pulsador desconexión / Push button disconnection switch  
XXXX152-XXX



Grupo dos conmutadores / 2-way switches group  
XXXX397-XXX



Grupo de pulsadores desconexión / Push button disconnection group  
XXXX395-XXX



Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group  
XXXX301-XXX



Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XXXX102-XXX



Interruptor con piloto / Push button pilot switch  
7700112-039



Interruptor bipolar / Double pole switch  
XXXX134-XXX



Conmutador / 2-way switch  
XXXX202-XXX



Interrupor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light  
XXXX104-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light  
XXXX160-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light  
7700160-039



Conmutador con luminoso / 2-way switch with light  
XXXX204-XXX



Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light  
XXXX254-XXX