

Interrupteur réglable champagne 230 V~ à coupure de phase à 2 fils Simon 270

RÉF. 20000313-094



INFORMATION DE BASE

FINITION

Champagne mat

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 270

CLASSE ETIM

EC000025

MATÉRIAU

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Interrupteur réglable et mode d'emploi

REMARQUES

Dispose de un potenciómetro para el ajuste del nivel mínimo de regulación de las lámparas

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

TYPE DE VERROUILLAGE

Électrique

ALIMENTATION (V~)

230 V~

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RAL

7048

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

FONCTION INDICATEUR

Non

TYPE DE MÉCANISME

Bouton-poussoir à bascule

TENSION (V~)

127/230 V~

CLASSIFICATION IP

IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 40 °C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

7

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universal

TYPE D'INSTALLATION

À encastrer

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis


RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053282939	POIDS NET DU PRODUIT 0.12	LONGUEUR EMBALLAGE 55.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053282939	VOLUME EMBALLAGE 242000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 80.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.12	LARGEUR EMBALLAGE 55.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.12
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet