

## Base de enchufe schuko 16 A 250V~ con dispositivo seguridad y embornamiento a tornillo marfil Simon 31

REF 31432-61



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

#### OBSERVACIONES

Las tapas incluyen la función de protección infantil.

#### ACABADO

Marfil

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 2,5 mm

### FORMATO

Schuko

### INTENSIDAD (A)

16 A

### IP

IP21

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### VERSIÓN

Individual

### VOLTAJE (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### PELACABLES NECESARIOS (MM)

13

### GARRA

Array

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

A tornillo

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

### NORMATIVA

UNE 20315-1-1:2009, UNE 20315-1-2:2009

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.104KGM

PESO BRUTO

0.104KGM

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

83MMT

ANCHO EMBALAJE

165MMT

PROFUNDO EMBALAJE

221MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3026595MMQ

PESO NETO

1.04KGM

PESO BRUTO

1.04KGM

EAN EMBALAJE

8421053055601