

Kit arrière vertical pour 2 éléments avec 2 interrupteurs va-et-vient à bouton-poussoir et 1 prise Schuko intégrée avec chargeur USB de type A Simon 100

RÉF. 10010218-039



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Faisant partie de la série Simon 100, ce kit arrière vertical pour deux modules comprend deux interrupteurs va-et-vient à bouton-poussoir et une prise USB. Les interrupteurs sont alimentés à une intensité de 10 AX et raccordés à l'aide du système de bornage à déplacement d'isolant 1-click. Quant à la prise USB, elle est alimentée à une intensité de 2,1 A et se raccorde grâce à une vis. Ce kit fonctionne à l'aide d'un bouton-poussoir et par insertion et est alimenté à une tension de 250 Vca.

Il a été réalisé conformément aux directives 2014/35/UE LVD, 2014/30/UE EMC et 2011/65/UE RoHS, ainsi qu'aux normes EN 50581:2012, EN 60669-2-1:2004, EN 60669-2-1:2004 A1:2009, EN 60669-2-1:2004 A12:2010*6, EN 60950-1:2006, EN 60950-1:2006 A11:2009, EN 60950-1:2006 A1:2010, EN 60950-1:2006 A12:2011, EN 60950-1:2006 A2:2011*3, ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 et IEC 60884-1 Ed. 3.2*1.

Le kit doit s'installer verticalement. Pour garantir un bon entretien, assurez-vous que le kit fonctionne à une température comprise entre 5 °C et 40 °C et veillez à l'entreposer à une température comprise entre -25 °C et 50 °C.

MATÉRIAU

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, support et instructions

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

TYPE DE MÉCANISME

Bouton poussoir à bascule/Insertion

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

2 éléments

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

INTENSITÉ USB (A)

2,1 A

FORMAT

Bouton-poussoir

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

VERSION

2 éléments

INTENSITÉ (A)

10 AX

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Vertical

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010*6 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3 + ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1