

ATEN OL2000HV Onduleur 19" On-Line 2000VA



DESCRIPTION

L'onduleur on-line professionnel d'aTEN est un appareil électrique exceptionnel et innovant qui fournit une alimentation de secours vers une charge en cas de panne de la source d'alimentation d'entrée ou des principales.

La technologie de base d'un onduleur on-line est la même que celle dans un onduleur off-line ou line interactive. Cependant, l'onduleur on-line professionnel d'aTEN fournit beaucoup plus de courant chargeur de batterie /redresseur CA vers CC où le redresseur et l'onduleur sont conçus pour fonctionner en continu avec des systèmes de refroidissement améliorés.

L'onduleur possède un port USB et un port série qui permettent la connexion et la communication entre l'onduleur et l'ordinateur connecté.

Le logiciel de gestion de l'alimentation installé sur le/les ordinateur(s) connecté(s) offre aux professionnels de l'informatique les outils nécessaires pour surveiller et gérer facilement leur alimentation de secours.

Ce logiciel avancé permet aux utilisateurs d'accéder à des conditions de batterie vitales, des niveaux de charge et à des informations sur les exécutions. Il fournit aussi un arrêt sans surveillance des ordinateurs réseau et des machines virtuelles connectés à une batterie de secours en cas de panne de courant.

L'onduleur on-line professionnel d'aTEN vous offre une façon différente d'accéder à des paramètres et à des informations détaillés d'onduleur grâce à un écran LCD. L'écran LCD illuminé affiche la tension d'entrée, la capacité de la batterie, etc. et comprend une interface de configuration à 3 boutons ainsi que des alarmes sonores pour différents modes de fonctionnement.

Les plus produit :

- Véritable double conversion - Le facteur d'alimentation de sortie est de 1 (maximum), ce qui signifie que tout le courant fourni est utilisé pour un travail productif et qu'il le rend plus efficace.
- Régulation de la tension de sortie < 1 % - Fournit des performances et une efficacité supérieures pour les applications essentielles.
- Prises avec gestion de l'alimentation programmable - Les utilisateurs peuvent contrôler facilement et indépendamment les segments de charge. Au cours d'une panne de courant, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d'augmenter la durée de la batterie vers les appareils essentiels à l'activité en arrêtant les appareils non importants.
- Fonction d'arrêt d'urgence (EPO) - Le connecteur EPO sur le panneau arrière permet l'arrêt d'urgence de l'onduleur depuis un emplacement distant.

Contenu du paquet :

1x Onduleur on-line

- 1x Kit de montage en rack
- 1x Kit de glissières
- 1x Câbles RS-232
- 1x Câble USB Type A vers B
- 3x Câbles d'alimentation
- 1x CD d'installation
- 2x Kits de montage
- 1x Instructions utilisateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN
Part number : OL2000HV-AT-G
Caractéristiques principales :
Puissance (VA) : 2000
Puissance (Watt) : 2000
Technologie : On-Line
Format de l'onduleur : Tour & rack
Caractéristiques secondaires :
Hauteur du rack (U) : 2
Ecran LCD : Oui
Ports de communication : USB / RS-232
Autonomie (H) : 1
Prises secourues :
IEC C13 : 8
IEC C19 : 0
CEE 7/5 : 1