

INFOSEC Armoire batterie suppl. pour E3 3000 et E6 5000



DESCRIPTION

Armoire batterie supplémentaire pour les onduleurs Infosec suivants :

791217 - INFOSEC Onduleur E3 LCD PERFORMANCE RT - 3000 VA
Autonomie : 47 minutes à 50% de charge / 19 minutes à 100% de charge

791124 - INFOSEC Onduleur E3 PRO RT 3000 VA
Autonomie : 45 minutes à 50% de charge / 18 minutes à 100% de charge

791206 - INFOSEC Onduleur E6 LCD RT EVOLUTION 5000 VA
Autonomie : 45 minutes à 50% de charge / 22 minutes à 100% de charge

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : INFOSEC

Part number : 67409

Design :

Format : A mettre sur rack

Capacité du rack : 2U

Grille de montage : Oui

Couleur du produit : Noir

Produits compatibles : E3 LCD-RT 3500 E3 Pro 3000 RT E6 LCD RT Evolution 3000

Batterie :

Technologie batterie : Sealed Lead Acid (VRLA)

Nombre de batteries prises en charge : 12

Capacité de la batterie : 9 Ah

Tension des piles : 12 V

Poids et dimensions :

Largeur : 440 mm

Profondeur : 635 mm

Hauteur : 88 mm