

Detecteur de passage infra-rouge avec sonnerie



DESCRIPTION

Ce détecteur infra-rouge permet de signaler le passage de visiteurs par une sonnerie à volume réglable. indispensable pour signaler les intrusions dans vos locaux.

- facile à installer
- timer & volume réglables
- applications:
 - ? détection d'entrée de visiteurs
 - ? donne l'alarme automatiquement
 - ? personnes présentes sont détectées
- livré avec:
 - ? 1 x capteur photoélectrique IR avec réflecteur
 - ? 1 x alimentation 230 V / 12 VCC / 500 mA
 - ? 1 x haut-parleur d'alarme (timer & volume réglables)
- plage de détection nom.: 7 m
- source lumineuse: LED IR
- haut-parleur:
 - ? alimentation: 9 ~ 15 VCC
 - ? sortie haut-parleur: sonnette / off / alarme (sélection avec commutateur)
 - ? durée signal audio: ± 1 sec. pour la sonnette, 30 sec. pour l'alarme
 - ? timer réglable: 3 - 30 sec. avant l'activation de l'alarme
 - ? volume réglable: oui (de 0 à max.)
 - ? longueur du câble: ± 9.5 m
- température de travail: -20 °C à +50 °C
- alimentation: CC9-15V régulé (adaptateur inclus)
- consommation tot. de courant: < 130 mA
- courant de repos: 25 mA
- norme IP: IP44 (en extérieur avec protection) / utilisation à l'intérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : GÉNÉRIQUE

Part number : ECF-051003