

LEGRAND Coffret avec batteries pour Daker DK Plus 5 KVA et 6 KVA



DESCRIPTION

Coffret avec batteries pour onduleur Daker DK Plus 5000 VA et 6000 VA.

Coffret tour ou rack, pour étendre l'autonomie de l'onduleur. Plusieurs coffrets peuvent être cascades pour davantage d'autonomie.

Ce coffret est livré équipé de batteries.

Caractéristiques :

- nombre de batteries : 20 (12 V / 5 Ah)
- installation en version tour ou rack
- compatibilité : onduleurs LEGRAND Daker DK Plus 5000 VA (réf. 794203) et Daker DK Plus 6000 VA (réf. 794204)
- exemples d'autonomie à 5000 VA de charge :
 - . onduleur Daker DK Plus 5000 VA seul : 6 minutes
 - . onduleur Daker DK Plus 5000 VA + 1 coffret : 19 minutes
 - . onduleur Daker DK Plus 5000 VA + 2 coffrets : 32 minutes
 - . onduleur Daker DK Plus 5000 VA + 3 coffrets : 50 minutes
- exemples d'autonomie à 6000 VA de charge :
 - . onduleur Daker DK Plus 6000 VA seul : 5 minutes
 - . onduleur Daker DK Plus 6000 VA + 1 coffret : 15 minutes
 - . onduleur Daker DK Plus 6000 VA + 2 coffrets : 30 minutes
 - . onduleur Daker DK Plus 6000 VA + 2 coffrets : 45 minutes
- coffret protégé par disjoncteur 240 V
- dimensions : L440 x H88 (2U) x P680 mm
- poids : 42 kg avec les batteries

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LEGRAND

Part number : 310663

Caractéristiques principales :

Puissance (VA) : 0

Puissance (Watt) : 0

Technologie : On-Line

Format de l'onduleur : Tour & rack

Caractéristiques secondaires :

Hauteur du rack (U) : 2

Ecran LCD : Non

Ports de communication : -

Prises secourues :

IEC C13 : 0

IEC C19 : 0

CEE 7/5 : 0