

# LEGRAND Coffret avec batteries pour Daker DK Plus 3000 VA



## DESCRIPTION

Coffret avec batteries pour onduleur Daker DK Plus 3000 VA.

Coffret tour ou rack, pour étendre l'autonomie de l'onduleur. Plusieurs coffrets peuvent être cascades pour davantage d'autonomie.

Ce coffret est livré équipé de batteries.

Caractéristiques :

- nombre de batteries : 12 (12 V / 9 Ah)
- installation en version tour ou rack
- compatibilité : onduleur LEGRAND Daker DK Plus 3000 VA (réf. 794202)
- exemples d'autonomie à 3000 VA de charge :
  - . onduleur Daker DK Plus 3000 VA seul : 7 minutes
  - . onduleur Daker DK Plus 3000 VA + 1 coffret : 31 minutes
  - . onduleur Daker DK Plus 3000 VA + 2 coffrets : 58 minutes
  - . onduleur Daker DK Plus 3000 VA + 3 coffrets : 1 heure 29 minutes
- coffret protégé par disjoncteur 72 V
- dimensions : L440 x H88 (2U) x P600 mm
- poids : 35 kg avec les batteries

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LEGRAND

Part number : 310662

### Caractéristiques principales :

Puissance (VA) : 0

Puissance (Watt) : 0

Technologie : On-Line

Format de l'onduleur : Tour & rack

### Caractéristiques secondaires :

Hauteur du rack (U) : 2

Ecran LCD : Non

Ports de communication : -

**Prises secourues :**

IEC C13 : 0

IEC C19 : 0

CEE 7/5 : 0