

DEXLAN Switch KVM 2 Ports USB-C vers console HDMI 4K@60 / USB-A



DESCRIPTION

Le switch DEXLAN DEX-H4K2USBC permet d'utiliser 2 ordinateurs raccordés au boîtier de commande avec une unique liaison USB-C.

Le commutateur DEXLAN DEX-H4K2USBC dispose d'une sortie HDMI permettant de lui connecter un écran externe ainsi que des ports USB-A supportant la plupart des périphériques de bureau tel que clavier, souris, Webcam, lecteur code-barre, etc...

Le DEX-H4K2USBC permet d'optimiser l'espace de travail en mutualisant vos appareils sur 2 ordinateurs..

Le plus produit :

- 1 seul cordon USB-C pour brancher chaque ordinateur
- Commutation facile par bouton en Façade
- Sortie écran HDMI Résolution 4K@60Hz
- Ports Clavier/souris USB-A
- 2 ports USB 2.0 de partages de périphériques format Type-A

Dimension : 150 x 85 x 25 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : DEXLAN

Part number : DEX-H4K2USBC

Caractéristiques principales :

Nombre de ports : 2

Type de port Clavier/Souris du KVM : Type-C

Type de port video KVM : HDMI

KVM IP : Non

Rackable : Non

Résolution maximale : 4k 60Hz

Nombre d'utilisateurs en accès simultané : 1

Caractéristiques secondaires :

KVM sur Cat 5 : Non

Câbles intégrés (non démontable) : Non
Câbles fournis : Oui
Commutation par bouton : Oui
Commutation par Hot Key : Non
Commutation par OSD : Non
Commutation par téléphone : Non
Commutation par Softswitch : Non
Télécommande fournie : Non
Support de l'audio : Oui
Partage périphérique USB : Oui