

Detecteur de Mouvement/Presence Infra Rouge



DESCRIPTION

Ce détecteur de mouvement est destiné à une utilisation interne et permet d'analyser le déplacement d'objet ayant une température proche de celle du corps humain dans son champ d'opération et d'en informer une centrale d'alarme ou de domotique ou voire meme de déclancher l'action d'un relai de puissance.

Spécifications :

- Positionnement 2.5 m au-dessus du sol
- Portée : angle de 120° - distance max 12m
- Initialisation : opérationnel 1 minute apres la mise sous tension
- Led : témoin de détection de mouvement, désactivable par jumper

Bornier 2 fils Alimentation : entrée 12Volt 35mA ou plus

Bornier 2 fils P.I.R. : Sortie d'alarme Normal fermé, max.60V / 50mA

Bornier 2 fils T.M.P. : Temporisation Normal fermé, max.60V / 50mA

Bornier 2 fils G.B.S. : Gestion de boucles secondaires pour installation de capteurs en cascade

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HWGROUP

Part number : MOTION PIR DETECTOR