

## RTI- AMV-340- Amplificateur ligne 100V40W



### DESCRIPTION

RTI- AMV-340- Amplificateur ligne 100V40W

L'aMV-340 est un amplificateur de classe D 70/100 V compact.

Caracéristiques produit :

- > Alimentation : +24 VCC, 2,71 A
- > Montage : Montage en surface / mural ou autoportant
- > Entrée audio : Entrée ligne stéréo (prise RCA)
- > Entrée ligne stéréo (prise 3,5 mm)
- > Une entrée optique numérique (TOSLINK)
- > Entrée microphone : Un symétrique / asymétrique (connecteur Phoenix à 3 broches), ligne commutable / alimentation fantôme 48V
- > Impédance d'entrée : >10K Ohms
- > Sortie audio 70/100 Volts, commutable (bornier à 4 broches)
- > Puissance de sortie nominale : 40 Watts
- > Réponse en fréquence : 120Hz à 20KHz
- > Bande passante : 120Hz à 20 KHz
- > Rapport signal/bruit : 80 dB à la sortie maximale
- > Séparation des canaux >75dB 26 dB
- > Le CMRR : >70dB 1 % au niveau nominal
- > Distorsion harmonique totale + bruit 0,3 % au niveau nominal
- > Contrôle du panneau avant : 5 boutons pour la sélection d'entrée, le volume et l'égalisation
- > Contrôle RS232 : Un contrôle bidirectionnel (connecteur Phoenix à 3 broches)
- > Température de fonctionnement : -10 à +40°C
- > Humidité de fonctionnement : 5 % à 95 % sans condensation
- > Dimensions (L x H x P) : 130 x 44 x 144 mm
- > Poids : 860 g

Inclus dans la boîte:

- > AMV-340

- > Cordon d'alimentation
- > Oeilles de montage x2 avec vis
- > Bornier enfichable
- > Adaptateur secteur 36V DC 2.66A
- > Coussins en plastique x4

## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Marque : RTI

Part number : 10-210655-20