

DEXLAN Switch KVM câbles intégrés DVI /USB/Audio 2 ports



DESCRIPTION

Le switch KVM DVI USB à 2 ports avec Audio vous permet de contrôler 2 PC et/ou Mac avec un seul ensemble de commandes console.

Gérez les ordinateurs portables ou ordinateurs de bureau qui ont des ports DVI, USB, et audio d'un seul ensemble de clavier USB, souris USB, moniteur DVI, micro et haut-parleurs.

Aucune installation de pilote n'est nécessaire, branchez simplement les périphériques pour contrôler 2 ordinateurs.

Basculer facilement d'un ordinateur à l'autre en appuyant sur simultanément sur les 2 touches "control" du clavier.

L'affichage Digital Visual Interface (DVI) accepte les résolutions jusqu'à 1920 x 1200 pixels.

Câbles de combinaison intégrés de 1.20 m incluant tous les connecteurs nécessaires USB, DVI, et audio pour chaque ordinateur respectif.

Les plus du produit :

- Utilisez un seul clavier, un seul moniteur et une seule souris pour contrôler deux ordinateurs
- Prise en charge audio pour haut-parleurs et microphone
- Fonctionne avec la plupart des claviers et souris USB
- Aucune alimentation nécessaire, ce périphérique est alimenté par le port USB de l'ordinateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : DEXLAN

Part number : DX-KDUA2

Caractéristiques principales :

Nombre de ports : 2

Type de port Clavier/Souris du KVM : USB

Type de port video KVM : DVI-D

KVM IP : Non

Rackable : Non

Résolution maximale : 1920 x 1200

Caractéristiques secondaires :

KVM sur Cat 5 : Non

Câbles intégrés (non démontable) : Oui

Commutation par bouton : Non

Commutation par Hot Key : Oui

Commutation par OSD : Non

Commutation par téléphone : Non

Commutation par Softswitch : Oui

Longueur des câbles fournis : 1,20 m

Télécommande fournie : Non

Support de l'audio : Oui

Partage périphérique USB : Non