

ALTIMIUM Switcher HDMI2.0 4x1, 4K×2K@60Hz 4:4:4, 3m, ARC, HDR,



DESCRIPTION

SW4AH2-4K

Le SW4AH2-4K est un switcher ultrafin doté de quatre entrées vidéo HDMI et d'une sortie HDMI.

Ce commutateur prend en charge la résolution vidéo HDMI jusqu'à 4K@60Hz 4:4:4 HDR et l'audio multicanal.

Outre la transmission des informations EDID de l'écran, il existe plusieurs paramètres EDID intégrés pour simplifier l'installation.

Le commutateur désembrouiller l'audio stéréo numérique pour fournir une source audio analogique à un système audio existant.

Le commutateur prend également en charge le canal de retour audio (ARC) pour transmettre l'audio au port d'entrée HDMI à partir de l'écran connecté.

En mode de commutation automatique, il bascule sur une entrée HDMI dès qu'une nouvelle source est connectée.

Lorsque l'entrée active est supprimée, le commutateur sélectionne la première source sur l'entrée la moins bien numérotée.

Le sélecteur peut également être contrôlé via RS232, IR avec la télécommande incluse, ou à partir du bouton source situé à l'avant du sélecteur.

? Commute n'importe laquelle des quatre entrées HDMI vers une sortie HDMI.

? Prend en charge la résolution vidéo jusqu'à 4K@60Hz 4:4:4, Dolby Vision, HDR.

- ? Bande passante élevée de 18 Gbps.
- ? Entièrement conforme aux spécifications HDMI 2.0 et HDCP2.3.
- ? Prend en charge le canal de retour audio (ARC).
- ? Gestion EDID avancée : plusieurs préréglages et définitions utilisateur autorisés.
- ? Contrôlable via RS232 et IR.
- ? Prend en charge le CEC.
- ? Sept DEL indiquent l'état de fonctionnement actuel et facilitent le dépannage de l'installation.
- ? Mise à jour du micrologiciel par le port Micro-USB.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ALTIMIUM

Part number : SW4AH2-4K