

Détecteur de mouvement Ø62 mm blanc 1200 W 360° à encastrer



DESCRIPTION

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR - À ENCASTRER

Ce détecteur de mouvement détecte les mouvements à 360°. Il permet d'allumer et éteindre votre éclairage en fonction de la temporisation réglée.

- Détection automatique jour/nuit
- Réglable : durée d'activation et sensibilité lumineuse (TIME - LUX)
- Détecteur à encastrer : Ø 61,5 mm
- Type de commutateur : relais
- Angle de détection : 360°
- Plage de détection : 6 m (< 24 °C)
- Charge nominale:
 - Tungstène : max. 1200 W - max. 5,5 A
 - Fluorescent/LED : max. 300 W - max. 1,5 A
 - LED : max. 1000 W - max. 4,5 A
- Alimentation : 220-240 V~ 50/60 Hz
- Température de service : -10 °C à +40 °C
- Taux d'humidité : < 93 % RH
- Minuteur : 10 s ± 3 s à 7 min ± 2 min (réglable)
- Sensibilité : < 10 lx à 2000 lx
- Dimensions : Ø 61,5 x Ø 76 x 76 mm
- Diamètre de la lentille : 45 mm
- Poids : 81 g
- Remplace la référence 832600

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : GÉNERIQUE

Part number : ECF-832601