

DEXLAN KVM SWITCH 16 Ports HDMI 4K/ USB 2.0 avec câbles



DESCRIPTION

Mutualiser et partagez votre écran LED 4K ou TV UltraHD 4K en ultra haute définition et aussi votre clavier/souris USB avec 16 Serveurs PC ou Mac équipés de sortie vidéo HDMI.

Totalement compatible avec le système de protection HDCP intégré dans les vidéos BluRay HD, 3D, ou UltraHD.

Spécifications techniques :

- Port HDMI 1.4 4k2k @30Hz et 1080p @60Hz
- Port clavier/souris USB.
- Hub USB 2.0 : 2 ports intégrés
- Résolutions max : 4K2K @30Hz / 1080p / 1080i / 720p / 576i / 480p / 480i
- Supporte les signaux 1080p 3D @ 60Hz
- Compatible avec tous les périphériques HDMI ou HDCP
- Compatible Windows 2000/ME/XP/Vista/Win7, Linux, MacOS X et consoles (PlayStation/XBox)
- Compatible HDMI V1.4 & HDCP
- Commutation par bouton ou raccourci clavier (Arrêt défil + arrêt défil + 1 ou 2)
- Plug & Play, branchement/ débranchement à chaud
- Equipé avec détecteur de surtension et protection
- Partage jusqu'à 127 périphériques USB 2.0/1.1
- Voyants LED pour indication du statut
- Livré avec 16 cordons combinés 1,8m (HDMI+uSB+audio)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : DEXLAN

Part number : DX-KVRHU2-16

Caractéristiques principales :

Nombre de ports : 8

Type de port video KVM : HDMI

Type de port Clavier/Souris du KVM : USB

KVM IP : Non

Rackable : Oui
Résolution maximale : 3840 x 2160
Caractéristiques secondaires :
KVM sur Cat 5 : Non
Câbles intégrés (non démontable) : Non
Commutation par bouton : Oui
Commutation par Hot Key : Oui
Commutation par OSD : Oui
Commutation par téléphone : Non
Commutation par Softswitch : Non
Longueur des cables fournis : 1,80 m
Télécommande fournie : Non
Support de l'audio : Oui
Partage périphérique USB : Oui