

Kit back para 2 elementos con 2 bases de enchufe schuko Simon 100

REF 10010202-039

Image

INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Kit Frontal Simon 100

OBSERVACIONES

Tomacorriente sin tornillos 1Click®

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo y bastidor

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 2,5 mm

INTENSIDAD (A)

16 A

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

2 elementos

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

VERSIÓN

Conjunto

VOLTAJE (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Por corte (1 click®)

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.21 KGM

PESO BRUTO

0.21 KGM

EAN PRODUCTO

8421053145951

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

75 MMT

ANCHO EMBALAJE

88 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

158 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1042800 MMQ

PESO NETO

0.21 KGM

PESO BRUTO

0.211 KGM

EAN EMBALAJE

8421053145951