

Interruptor 16 AX 250V~ com sistema de ligação rápida de terminais marfim Simon 31

REF. 31211-31



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Marfim

COMPATIBILIDADE

Marcos Simon 31

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INTENSIDADE (A)

16 AX

FUNÇÃO INDICADORA

Não

CLASSIFICAÇÃO IP

IP21

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)

11

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
3017190.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.09

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.09

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053041543

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
82.00

LARGURA DA EMBALAGEM
165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
223.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
3017190.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.91

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.91

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM