

Interruptor bipolar 16 AX 250V~ con sistema de embornamiento a tornillo marfil Simon 27 Play

REF 27133-62



INFORMACION BASICA

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

OBSERVACIONES

Se recomienda delimitar el color del marfil

ACABADO

Marfil

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

INFORMACION TECNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INTENSIDAD (A)

16 AX

IP

IP21

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSIÓN

Individual

VOLTAJE (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

11 mm

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano y Centralizaciones

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Fast

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2024

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

36.5 MMT

ANCHO PRODUCTO

45.7 MMT

PROFUNDO PRODUCTO

46.3 MMT

VOLUMEN PRODUCTO

0.077 MMQ

PESO NETO

0.039 KGM

PESO BRUTO

0.048 KGM

EAN PRODUCTO

8421053251522

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

53 MMT

ANCHO EMBALAJE

160 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

220 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1.866 DMQ

PESO NETO

0.39 KGM

PESO BRUTO

0.476 KGM

EAN EMBALAJE

8421053036044