

## Kit back para 2 elementos con 2 bases de enchufe schuko Simon 100

REF 10010202-039



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Kit Frontal Simon 100

#### OBSERVACIONES

Tomacorriente sin tornillos 1Click®

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo y bastidor

### INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 2,5 mm

INTENSIDAD (A)

16 A

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

2 elementos

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

VERSIÓN

Conjunto

VOLTAJE (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal

#### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

#### TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Por corte (1 click®)

## NORMATIVA

#### NORMATIVA

Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + IEC 60884-1 Ed 3.2

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### PESO NETO

0.21KGM

#### PESO BRUTO

0.21KGM

#### EAN PRODUCTO

8421053145951

#### EMBALAJE

1

#### ALTO EMBALAJE

75MMT

ANCHO EMBALAJE

88MMT

PROFUNDO EMBALAJE

158MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1042800MMQ

PESO NETO

0.21KGM

PESO BRUTO

0.211KGM

EAN EMBALAJE

8421053145951