

Interruptor 16 AX 250V~ com sistema de ligação rápida de terminais marfim Simon 31

REF. 31211-31



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Marfim

COMPATIBILIDADE

Marcos Simon 31

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

FUNÇÃO INDICADORA

Não

INTENSIDADE (A)

16 AX

CLASSIFICAÇÃO IP

IP21

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

11

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.09	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 3017190.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053041543	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 3017190.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.91
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 82.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.91
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.09	LARGURA DA EMBALAGEM 165.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 223.00	