

## Base de enchufe schuko 16A 250 V~ con sistema de embornamiento a tornillo titanio Simon 270

REF 20000432-096



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 270

#### ACABADO

Titanio

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, tapa y hoja de instrucciones

### INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

FORMATO

Schuko

INTENSIDAD (A)

16 A

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 45 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

## NORMATIVA

### NORMATIVA

Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + IEC 60884-1 Ed 3.2 + UNE 20315-1-1:2017 + UNE 20315-1-2:2017

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### PESO NETO

0.054KGM

### PESO BRUTO

0.054KGM

### EAN PRODUCTO

8421053287767

### EMBALAJE

10

### ALTO EMBALAJE

55.5MMT

### ANCHO EMBALAJE

117MMT

### PROFUNDO EMBALAJE

280MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1.818DMQ

PESO NETO

0.54KGM

PESO BRUTO

0KGM

EAN EMBALAJE

8421053287774