

Base de enchufe schuko 16 A 250V~ con dispositivo seguridad y embornamiento a tornillo rojo Simon 31

REF 31432-67



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

OBSERVACIONES

Las tapas incluyen la función de protección infantil.

ACABADO

Rojo

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 2,5 mm

FORMATO

Schuko

INTENSIDAD (A)

16 A

IP

IP21

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

VERSIÓN

Individual

VOLTAJE (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

13

GARRA

Array

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

A tornillo

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

UNE 20315-1-1:2009, UNE 20315-1-2:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.103KGM

PESO BRUTO

0.103KGM

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

83MMT

ANCHO EMBALAJE

165MMT

PROFUNDO EMBALAJE

221MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3.027DMQ

PESO NETO

1.03KGM

PESO BRUTO

1.025KGM

EAN EMBALAJE

8421053073230