# simon

### Toma de señal R-TV+Sat final blanco Simon 270

REF. 20000488-090



### INFORMACIÓN BÁSICA

**ACABADO** 

Blanco

**MATERIAL** 

Metal, Plástico

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 270

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Toma R-TV+SAT, tapa y hoja de instrucciones

**CLASE ETIM** EC000439



## simon

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

TIPO DE CONECTOR

IEC

TIPO DE CUBIERTA

Ancha

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

**FORMATO** 

R/TV,SAT

**CLASIFICACIÓN IP** 

IP20

**MANTENIMIENTO** 

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. TIPO DE MECANISMO

Insertion

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 45 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

#### INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

8

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

### NORMATIVA

#### **REGULACIONES**

Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 50083-2:2012|EN 50083-2:2012 A1:2015|EN IEC 63000:2018



## simon

#### INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053266243

PESO BRUTO EMBALAJE

**UNITARIO** 

0.088

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.088

**VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO** 

0

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

**UNITARIO** 

KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053264966

PESO BRUTO EMBALAJE

0

**ALTURA EMBALAJE** 

55.5

LONGITUD EMBALAJE

280

PESO NETO EMBALAJE

0.88

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

**VOLUMEN EMBALAJE** 

1818180

UNIDAD DE VOLUMEN

**EMBALAJE** 

MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

ANCHO EMBALAJE

117







O FINAL 20000488-09x


UNICA 20000486-09x

#### En Serie/Cascada




#### En Estrella







2



3



4



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones For more detailed information check the instruction sheet