

## Interruptor regulable electrónico Tira de Led (PWM) Simon 100

REF 10000314-039



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 100

#### OBSERVACIONES

Solo es necesario añadir la fuente de alimentación, sin otros elementos externos (pastillas, pulsadores, controladores, etc)

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Interruptor regulable y hoja de instrucciones

#### VÍDEO DE PRODUCTO

[Ver video](#)

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### IP

IP20

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

### TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

### ALIMENTACIÓN (V~)

12/24 Vdc

### TIPO DE MECANISMO

Detección // Pulsador-Basculante

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

#### TIPO DE CONEXIÓN DEL BUS

Por inserción

#### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

#### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal

#### TIPO DE INSTALACIÓN

Instalación en caja de empotrar, no en falso techo.

#### TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

A tornillo

## NORMATIVA

#### NORMATIVA

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 60669-2-1:2004|EN 60669-2-1:2004 A1:2009|EN 60669-2-1:2004 A12:2010|EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### PESO NETO

0.036KGM

#### PESO BRUTO

0.036KGM

EAN PRODUCTO

8421053216460

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

55MMT

ANCHO EMBALAJE

40MMT

PROFUNDO EMBALAJE

65MMT

VOLUMEN EMBALAJE

143000MMQ

PESO NETO

0.036KGM

PESO BRUTO

0.036KGM

EAN EMBALAJE

8421053216460