

## Base de enchufe Schuko LOLA 16A 250 V~ con sistema de embornamiento a tornillo IP44 arena mate Simon 360

REF. 36102432-099



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Base de enchufe Schuko LOLA 16A 250 V~ con sistema de embornamiento a tornillo con protección IP44 en acabado arena de la serie Simon 360. En acabado mate. El acabado mate evita los reflejos de luz y disminuye el mantenimiento al reducir las manchas y huellas. La urea es el material principal y cuenta con una alta resistencia y durabilidad, garantizando una vida útil prolongada.

#### ACABADO

Arena

#### COMPATIBILIDAD

Marcos y Tapas Simon 360

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, tapa y hoja de instrucciones

#### MATERIAL

Acero,Termoestable

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA  
(MM)  
1.5...2.5

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSIBLES  
1

FRECUENCIA  
50 - 60 Hz

FUNCIÓN INDICADORA  
Sí

INTENSIDAD (A)  
16 A

PROTOCOLO DE CONECTIVIDAD  
Wifi Mesh

CLASIFICACIÓN IP  
IP44

ENLAZABLE  
Sí

MANTENIMIENTO  
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO  
Socket

RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)  
0...+35

ALIMENTACIÓN (V~)  
127/250 V~

RAL  
7044

DIMENSIÓN DE  
EMPOTRAMIENTO (MM)  
40

RANGO DE TEMPERATURA DE  
ALMACENAMIENTO (°C)  
-25...+50

TENSIÓN (V~)  
230 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE  
NECESARIO (MM)  
10

GARRA  
Simon 27

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA  
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN  
Tornillo

INSTALABLE EN CAJA DE  
EMPOTRAR  
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN  
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN  
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE  
TERMINAL - FUNCIÓN 1  
A tornillo

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años



