

## Kit de sobre mesa personalizable con 2 bases de enchufe schuko y 3 elementos vacíos negro Simon 400

REF 42502000-138



### INFORMACION BASICA

#### COMPATIBILIDAD

Funciones de la gama Simon 400 y combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

#### OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con las funciones de Simon 400 (refs. 4000XXX-03X).

#### ACABADO

Negro

#### MATERIAL

Metal

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfil precableado, soportes de sobre mesa, tapa posterior embellecedora y manual de instalación.

#### DESCRIPCIÓN VÍDEO

Instalación Simon 400 sobre la mesa

## INFORMACION TECNICA

#### MERCADO DISPONIBLE

CE

#### NÚMERO DE ENTRADAS TRASERAS

3

#### FUERZA DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

#### FORMATO

Schuko

#### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670)

#### RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

#### INTENSIDAD (A)

16 A

#### IP

IP30

## TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+60°C

## NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

3

## NÚMERO DE ENCHUFES

2 bases para circuito de corriente estandar

## RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

## TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTACIÓN

Conector figura Wieland® gst18i 3 polos macho aéreo con latiguillo de 22 cm

## VERSIÓN

5 elementos

## VOLTAJE (V~)

250 V~

## PROFUNDIDAD (MM)

80 mm

## DIMENSIONES (MM)

250 x 120 x 80

## DESCRIPCIÓN VÍDEO

Instalación Simon 400 sobre la mesa

## INSTALACIÓN DE VÍDEO

[Ver video](#)

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

#### ALCANCE DE LA GARRA (MM)

Entre 16 y 40 mm

#### EXTINCIÓN (°C)

+70 °C (according to standard IEC 60670)

#### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para fijar sobre mobiliario.

#### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Only with tool

#### POSIBILIDADES DE FIJACIÓN

Através de grampos incluidos nos suportes de fixação

#### FIJACIÓN SIN ACCESORIOS

O produto é fornecido com todo o material necessário para a sua instalação.

#### TIPO DE FIJACIÓN

Apretando las abrazaderas existentes en el soporte de fijación.

#### DESCRIPCIÓN VÍDEO

Instalación Simon 400 sobre la mesa

#### INSTALACIÓN DE VÍDEO

[Ver video](#)

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

#### NORMATIVA

Directiva 2014/35/UE LVD;Directiva 2011/65/UE RoHS;EN 50581:2012;EN 60670-1:2005;EN 60670-1:2005 A1:2013;IEC 60884-1 Ed 3.2;

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### PESO NETO

0.83 KGM

#### PESO BRUTO

0.83 KGM

#### EAN PRODUCTO

8421053195796

#### EMBALAJE

1

#### ALTO EMBALAJE

285 MMT

#### ANCHO EMBALAJE

125 MMT

#### PROFUNDO EMBALAJE

95 MMT

#### VOLUMEN EMBALAJE

3384375 MMQ

#### PESO NETO

0.83 KGM

EAN EMBALAJE

8421053195796