

## Base de enchufe schuko clean 16A 250 V~ con sistema de embornamiento a tornillo negro mate Simon 270

REF 20000434-098



### INFORMACION BASICA

#### COMPATIBILIDAD

Marcos de estética mínima clean shuko Simon 270

#### ACABADO

Negro mate

#### MATERIAL

Plastic

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, tapa y hoja de instrucciones

## INFORMACION TECNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### FORMATO

Schuko

### INTENSIDAD (A)

16 A

### IP

IP20

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 45 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### VOLTAJE (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

#### PELACABLES NECESARIOS (MM)

14 mm

#### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

#### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal

#### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

#### TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Screw

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

#### NORMATIVA

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2 + UNE 20315-1-1:2017 + UNE 20315-1-2:2017

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### PESO NETO

0.054 KGM

PESO BRUTO

0.054 KGM

EAN PRODUCTO

8421053267066

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

55.5 MMT

ANCHO EMBALAJE

117 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

280 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1818180 MMQ

PESO NETO

0.54 KGM

EAN EMBALAJE

8421053267073