

**Interruptor unipolar 10 AX 250 V~ de meio-elemento com piloto incorporado e ligação rápida de bornes marfim  
Simon 27 Play**

REF. 27102-61



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Um dos elementos mais importantes para o funcionamento de um sistema elétrico são os interruptores. Graças a estes mecanismos podemos acionar ou desligar a luz. Um dos mais procurados é o Interruptor unipolar de ligação rápida de bornes em cor marfim da série Simon 27 Play. Com uma intensidade de 10 AX e uma voltagem de 250V~, é um mecanismo de meio-elemento com sistema de funcionamento basculante. Trata-se de uma peça com piloto incorporado que foi fabricada com componentes metálicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico. Adequado para superfície e encastrar, este interruptor é combinável com a referência 2700802-037 em caso de substituição de indicador luminoso. Um pano suave e seco é suficiente para limpar a estrutura e evitar sua oxidação. Os mecanismos de interruptor da série Simon 27 Play instalam-se quando um ponto de luz se aciona desde um único lugar.

### ACABAMENTO

Marfim

### COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com tecla

### CLASSE ETIM

EC001590

### OBSERVAÇÕES

Combinável com a referência 2700802-037 em caso de substituição de indicador luminoso.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### INTENSIDADE (A)

10 AX

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

### INDICADOR DE CONSUMO (mA)

0.55 mA

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### VERSÃO

Individual

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

Meio-elemento

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### TENSÃO (V~)

250 V~

### FUNÇÃO INDICADORA

Sim

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

11

### GARRA

Simon 27

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano, Espaços reduzidos e Centralizações

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|  |  |                                       |
|--|--|---------------------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO<br>8421053251454           | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.025    | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>221          |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0                 | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>0.025             | UNIDADE DE MEDIDA<br>EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0          | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>KGM | VOLUME EMBALAGEM<br>1229865           |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0         | EAN EMBALAGEM<br>8421053035900               | UNIDADE DE VOLUME<br>EMBALAGEM<br>MMQ |
| UNIDADE DE MEDIDA<br>EMBALAGEM UNITÁRIA<br>MMT | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>20               | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>0.51          |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>1229865           | ALTURA EMBALAGEM<br>53                       | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>0.5         |
| UNIDADE DE VOLUME<br>EMBALAGEM UNITÁRIA<br>MMQ | LARGURA DA EMBALAGEM<br>105                  | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM      |

# MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44

## Mecanismos básicos / Basic switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XX00101-XX



Pulsador / Push button switch  
XX00150-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch  
XX00133-XX



Conmutador / 2-way switch  
XX00201-XX



Conmutador cruce / Intermediate switch  
XX00251-XX

## Mecanismos con piloto / Pilot switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XX00102-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch  
XX00134-XX



Conmutador / 2-way switch  
XX00202-XX



Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch  
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch  
XX2700204-XX



Conmutador cruce / Intermediate switch  
XX2700254-XX