

# Base de enchufe schuko clean 16A 250 V~ con sistema de embornamiento a tornillo blanco mate Simon 270

REF 20000434-190

Image

## INFORMACIÓN BÁSICA

### COMPATIBILIDAD

Marcos de estética mínima clean shuko Simon 270

### ACABADO

Blanco mate

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, tapa y hoja de instrucciones

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

FORMATO

Schuko

INTENSIDAD (A)

16 A

IP

IP20

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 45 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

14 mm

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

A tornillo

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.054 KGM

PESO BRUTO

0.054 KGM

EAN PRODUCTO

8421053315811

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

55.5 MMT

ANCHO EMBALAJE

117 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

280 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1818180 MMQ

PESO NETO

0.54 KGM

EAN EMBALAJE

8421053315422