

Interruptor regulable electrónico Tira de Led (PWM) Simon 100

REF 10000314-039



INFORMACION BASICA

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 100

OBSERVACIONES

Solo es necesario añadir la fuente de alimentación, sin otros elementos externos (pastillas, pulsadores, controladores, etc)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Interruptor regulable y hoja de instrucciones

PRODUCTO DE VÍDEO

[Ver video](#)

INFORMACION TECNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

12/24 Vdc

TIPO DE MECANISMO

Detección // Pulsador-Basculante

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Instalación en caja de empotrar, no en falso techo.

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Screw

PRODUCTO DE VÍDEO

[Ver video](#)

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.036 KGM

PESO BRUTO

0.036 KGM

EAN PRODUCTO

8421053216460

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

55 MMT

ANCHO EMBALAJE

40 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

65 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

143000 MMQ

PESO NETO

0.036 KGM

PESO BRUTO

0.036 KGM

EAN EMBALAJE

8421053216460