

Розетка R-TV+SAT оконечная Simon 75

РЕФ. 75488-39



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 44 Aqua, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 и Simon 88

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Розетка и инструкции

КЛАСС ETIM

EC000439

ЗАМЕЧАНИЯ

Для использования со штекерами IEC Ø 9,5 мм

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
ЕАС

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ
КАБЕЛЯ (ММ)
от 6 до 8 мм

КОЛИЧЕСТВО РАЗЪЕМОВ
2

ТИП РАЗЪЕМА
IEC320

КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ
2

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ
1 пост

ФОРМАТ
R/TV,SAT

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP20

ТИП МЕХАНИЗМА
Телевизионная розетка

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)
5 - 40 °C

РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ (ММ)
35

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ
ХРАНЕНИЯ (°C)
-25 - 50 °C

ТИП
Оконечная

ВЕРСИЯ
Одинарный

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ
1

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА
КАБЕЛЯ (ММ)
7

КОГОТЬ
В комплекте

УДАЛЕНИЕ КРЫШКИ
Требуется инструмент

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В
ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ
КОРОБ
Универсальный

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
Горизонтальный,
вертикальный

ТИП УСТАНОВКИ
Встраиваемый монтаж и
накладной монтаж с
подъемной коробкой

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА
- ФУНКЦИЯ 1
Винтовое

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ
Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN

8421053256312

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

ММТ

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

ММQ

БРУТТО-ВЕС
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.10

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.10

ЕДИНИЦА ВЕСА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

EAN УПАКОВКИ

8421053024980

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

10

ВЫСОТА УПАКОВКИ

82.00

ШИРИНА УПАКОВКИ

165.00

ДЛИНА УПАКОВКИ

221.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
УПАКОВКИ

ММТ

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

2990130.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
ММQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

1.10

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

1.01

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM

● INTERMEDIA

75487-39
75467-69

○ FINAL

75488-39
75468-69

● UNICA

7500470-039
75486-39
75466-69


En Serie/Cascada



En Estrella




1



2



3



4



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet

