

## Conmutador electrónico Simon iO de tecla estrecha negro mate Simon 270

REF 21001201-098



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Marcos de estética mínima Simon 270

#### OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto necesita del bastidor múltiple y marco de la serie 270 Necesita cableado neutro Carga con tecnología LED hasta 500W 230VAC 50Hz Disponible en varios acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color del interior seleccionado para crear conjunto monocolor.

#### ACABADO

Negro mate

#### MATERIAL

Plástico

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, tapa y hoja de instrucciones

## INFORMACIÓN TÉCNICA

#### MERCADO DISPONIBLE

CE

#### NÚMERO DE INTERRUPTORES

1

#### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

#### FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

#### INTENSIDAD (A)

10 AX

#### IP

IP20

#### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

#### TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

#### ALIMENTACIÓN (V~)

127/230 V~

## PROTOCOLO IO

Wifi

## RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 75 °C

## TIPO DE MECANISMO

Push

## VOLTAJE (V~)

127/230 V~

## DIMENSIONES (MM)

52mm, 45mm, 45mm; tecla estrecha.

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### PELACABLES NECESARIOS (MM)

7

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

A tornillo

### INSTALACIÓN DE VÍDEO

[Ver video](#)

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### PESO NETO

0.075KGM

#### PESO BRUTO

0.075KGM

#### EAN PRODUCTO

8421053277645

#### EMBALAJE

1

#### ALTO EMBALAJE

80MMT

#### ANCHO EMBALAJE

55MMT

#### PROFUNDO EMBALAJE

55MMT

#### VOLUMEN EMBALAJE

242000MMQ

#### PESO NETO

0.075KGM

#### PESO BRUTO

0.075KGM

EAN EMBALAJE  
8421053277645