

Kit front para 1 elemento con 1 interruptor persianas Simon iO negro mate Simon 100

REF 10020116-238



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Negro mate

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

PROTOCOLO IO

Z-wave

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO DE MECANISMO

Push | Pivoting

VERSIÓN

1 elemento

VOLTAJE (V~)

250 V~

DIMENSIONES (MM)

85,5 x 83,5mm

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN INSTALACIÓN DEL KIT

Vertical y horizontal

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

A tornillo

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.064KGM

PESO BRUTO

0.064KGM

EAN PRODUCTO

8421053213292

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

10MMT

ANCHO EMBALAJE

84MMT

PROFUNDO EMBALAJE

84MMT

VOLUMEN EMBALAJE

70560MMQ

PESO NETO

0.064KGM

PESO BRUTO

0KGM

EAN EMBALAJE

8421053213292