

## Kit back para 2 elementos con 2 bases de enchufe schuko Simon 100

REF 10010202-039



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Kit Frontal Simon 100

#### OBSERVACIONES

Tomacorriente sin tornillos 1Click®

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo y bastidor

### INFORMACIÓN TÉCNICA

## MERCADO DISPONIBLE

CE

## SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 2,5 mm

## INTENSIDAD (A)

16 A

## NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

2 elementos

## TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

## RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

## TIPO DE MECANISMO

Insertion

## VERSIÓN

Conjunto

## VOLTAJE (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

#### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

#### TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

1 click connection (1 click®)

## NORMATIVA

#### NORMATIVA

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### PESO NETO

0.21 KGM

#### PESO BRUTO

0.21 KGM

#### EAN PRODUCTO

8421053145951

#### EMBALAJE

1

#### ALTO EMBALAJE

75 MMT

ANCHO EMBALAJE

88 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

158 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1042800 MMQ

PESO NETO

0.21 KGM

PESO BRUTO

0.211 KGM

EAN EMBALAJE

8421053145951