

MINI PROGRAMADOR DIGITAL BLANCO 16A 230V/50Hz BLANCO Coati

REF. AF132259



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto, manual

CLASE ETIM

EC001664

EMBALAJE

Blíster

DIMENSIONES DEL EMBALAJE (MM)

62x160x200

OBSERVACIONES

AHORRO DE ENERGÍA: Optimiza el uso de energía al encender y apagar automáticamente los dispositivos que se conectan según la programación que escojas. **FÁCIL USO:** Configura el encendido y apagado diario de tus dispositivos para cada día de la semana. Ofrece 20 programas on/off con 15 combinaciones semanales ajustables. **POLIVALENTE:** Diseñado para uso en interiores con un diseño compacto, soporta una carga máxima de 16A y 3680W. Es ideal para lámparas, cafeteras, acuarios, routers y otras decoraciones que necesiten encenderse y apagarse automáticamente en cualquier momento. **BATERÍA INTERNA AUTORECARGABLE:** Dispone de una batería interna autorecargable que permite mantener guardada la programación fijada durante 3 meses. **FUNCIÓN RANDOM/SIMULACIÓN DE PRESENCIA:** Enciende y apaga el dispositivo de manera aleatoria y automática simulando que hay presencia en el hogar, ideal durante las vacaciones.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 Hz

TIEMPO DE MANIOBRA

1 minuto

ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

INTENSIDAD (A)

16 A

POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

TIPO

Digital

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MODO DE OPERACIÓN

Digital semanal

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Enchufable

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO EMBALAJE
8412852132259	KGM	1.35
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
0.225	0	6
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	VOLUMEN EMBALAJE
0	18412852132256	0
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0	0	KGM
PESO NETO DEL PRODUCTO	ALTURA EMBALAJE	ANCHO EMBALAJE
0.225	0	0
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0	0	

COATI

Mini programador digital

