

## Regulador 230V corte de fase 2 hilos para LED

REF 7502313-039



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27, Simon 28, Simon 31, Simon 75, Simon 82 Concept, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

#### COMPATIBLE CON LÁMPARAS LED (W)

6-60 W

#### OBSERVACIONES

En un mismo circuito no se pueden conectar dos reguladores electrónicos de tensión. Dispone de un potenciómetro para el ajuste del nivel mínimo de regulación de las lámparas

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

**INFORMACIÓN TÉCNICA****MERCADO DISPONIBLE**

CE

**SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)**

De 1,5 a 2,5 mm

**COMPATIBLE CON HALÓGENOS CON TRANSFORMADOR ELECTROMAGNÉTICO (W)**

25-100 VA

**COMPATIBLE CON BOMBILLA LED**

Bombillas LED regulables por corte de fase.

**IP**

IP20

**NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES**

1 elemento

**TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)**

5 - 40 °C

**TIPO DE MECANISMO**

Rotary

**VERSIÓN**

Individual

**VOLTAJE (V~)**

230 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### PELACABLES NECESARIOS (MM)

11 mm

### GARRA

Optional

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Screw

## NORMATIVA

### NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD Directive 2014/30/UE EMC Directive 2011/65/UE RoHS EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A12:2010 EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### PESO NETO

0.134 KGM

PESO BRUTO

0.134 KGM

EAN PRODUCTO

8421053284636

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

57 MMT

ANCHO EMBALAJE

76 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

76 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

329232 MMQ

PESO NETO

0.134 KGM

EAN EMBALAJE

8421053284636