

Base de enchufe Schuko LOLA 16A 250 V~ con sistema de embornamiento a tornillo IP44 blanco mate Simon 360

REF. 36102432-190



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Base de enchufe Schuko LOLA 16A 250 V~ con sistema de embornamiento a tornillo con protección IP44 en acabado blanco de la serie Simon 360. En acabado mate. El acabado mate evita los reflejos de luz y disminuye el mantenimiento al reducir las manchas y huellas. La urea es el material principal y cuenta con una alta resistencia y durabilidad, garantizando una vida útil prolongada.

ACABADO

Blanco mate

COMPATIBILIDAD

Marcos y Tapas Simon 360

CLASE ETIM

EC000125

MATERIAL

Acero,Termoestable

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, tapa y hoja de instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
1.5...2.5

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
1

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

INTENSIDAD (A)
16 A

PROTOCOLO DE CONECTIVIDAD
Wifi Mesh

CLASIFICACIÓN IP
IP44

ENLAZABLE
Sí

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Socket

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
0...+35

ALIMENTACIÓN (V~)
127/250 V~

DIMENSIÓN DE
EMPOTRAMIENTO (MM)
40

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25...+50

TENSIÓN (V~)
230 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)
10

GARRA
Simon 27

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Tornillo

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

GARANTÍA

3 años



