

## Kit de sobre mesa completo con 4 bases de enchufe schuko y placa para 2 conectores RJ45 blanco Simon 400

REF 42504020-130



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Funciones de la gama Simon 400 y combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

#### OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con las funciones de Simon 400 (refs. 4000XXX-03X).

#### ACABADO

Blanco

## MATERIAL

Metal

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfil precableado, soportes de sobre mesa, tapa posterior embellecedora y manual de instalación.

## DESCRIPCIÓN VÍDEO

Instalación Simon 400 sobre la mesa

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### NÚMERO DE VENTANAS RJ45

2

### RAL

9016

### FUERZA DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### FORMATO

Schuko

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670)

### RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

#### INTENSIDAD (A)

16 A

#### IP

IP30

#### TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+60°C

#### NÚMERO DE ENCHUFES

4 bases para circuito de corriente estandar

#### PLACAS RJ45 A PRESIÓN

Keystone® I, II y Systimax®

#### TIPO DE ENCAJE A PRESIÓN

Keystone® I, II y Systimax®

#### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

#### TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTACIÓN

Conector figura Wieland® gst18i 3 polos macho aéreo con latiguillo de 22 cm

#### VERSIÓN

5 elementos

#### VOLTAJE (V~)

250 V~

#### PROFUNDIDAD (MM)

80

#### DIMENSIONES (MM)

250 x 120 x 80

#### DESCRIPCIÓN VÍDEO

Instalación Simon 400 sobre la mesa

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ALCANCE DE LA GARRA (MM)

Entre 16 y 40 mm

### EXTINCIÓN (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para fijar sobre mobiliario.

### POSIBILIDADES DE FIJACIÓN

Mediante grampos incluidos en los soportes de fijación

### FIJACIÓN SIN ACCESORIOS

Se suministra con todo el material necesario para su instalación.

### TIPO DE FIJACIÓN

Apretando las abrazaderas existentes en el soporte de fijación.

### DESCRIPCIÓN VÍDEO

Instalación Simon 400 sobre la mesa

### VÍDEO DE INSTALACIÓN

[Ver video](#)

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

#### NORMATIVA

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50173-1:2018 | EN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021 | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | IEC 60884-1 Ed 4.0 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### PESO NETO

0.95KGM

#### PESO BRUTO

0.95KGM

#### EAN PRODUCTO

8421053195895

#### EMBALAJE

1

#### ALTO EMBALAJE

90MMT

#### ANCHO EMBALAJE

116MMT

#### PROFUNDO EMBALAJE

298MMT

#### VOLUMEN EMBALAJE

3111120MMQ

#### PESO NETO

0.95KGM

PESO BRUTO

0KGM

EAN EMBALAJE

8421053195895