

# Kit back para 3 elementos con 2 bases enchufe schuko y 2 conmutadores pulsantes Simon 100

REF 10010310-039



## INFORMACIÓN BÁSICA

### COMPATIBILIDAD

Kit Frontal Simon 100

### OBSERVACIONES

Tomacorriente sin tornillos 1Click®; Interruptor pulsador con retorno de llave

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

## INFORMACIÓN TÉCNICA

## MERCADO DISPONIBLE

CE

## SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 2,5 mm

## INTENSIDAD (A)

10 AX

## NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

3 elementos

## TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

## RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

## TIPO DE MECANISMO

Push | Pivoting | Insertion

## VERSIÓN

Conjunto

## VOLTAJE (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal

#### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

#### TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Por corte (1 click®)

## NORMATIVA

#### NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008\*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### PESO NETO

0.317KGM

#### PESO BRUTO

0.317KGM

#### EAN PRODUCTO

8421053201343

#### EMBALAJE

1

#### ALTO EMBALAJE

75MMT

ANCHO EMBALAJE

88MMT

PROFUNDO EMBALAJE

230MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1518000MMQ

PESO NETO

0.317KGM

PESO BRUTO

0KGM

EAN EMBALAJE

8421053201343