

MINI PROGRAMADOR DIARIO 16A 230V/50Hz BLANCO

Coati

REF. AF131313



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto, manual

CLASE ETIM

EC001664

EMBALAJE

Blíster

DIMENSIONES DEL EMBALAJE (MM)

96x74x185

OBSERVACIONES

AHORRO DE ENERGÍA: Optimiza el uso de energía al encender y apagar automáticamente los dispositivos que se conectan según la programación que escojas. **FÁCIL USO:** Conecta el temporizador a la corriente. Presiona las teclas hacia arriba en los intervalos en los que quieras que el dispositivo esté encendido. Cada tecla que subas activa un período de 30 minutos. El temporizador controlará el encendido y apagado automáticamente. **POLIVALENTE:** Diseñado para uso en interiores, soporta una carga máxima de 16A y 3680W. Es ideal para lámparas, cafeteras, acuarios, routers y otras decoraciones que necesiten encenderse y apagarse automáticamente en cualquier momento.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 Hz

TIEMPO DE MANIOBRA

30 minutos

ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

INTENSIDAD (A)

16 A

POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

TIPO

Analógico

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MODO DE OPERACIÓN

Analógico diario

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Enchufable

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO EMBALAJE
8412852131313	KGM	0.918
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
0.153	0	6
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	VOLUMEN EMBALAJE
0	18412852131310	0
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0	0	KGM
PESO NETO DEL PRODUCTO	ALTURA EMBALAJE	ANCHO EMBALAJE
0.153	0	0
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0	0	