

# Kit back para 3 elementos con 1 base enchufe schuko, 1 cargador 2xUSB 2.1A, 1 interruptor persianas y 1 conmutador pulsante Simon 100

REF 10010306-039

Image

## INFORMACIÓN BÁSICA

### COMPATIBILIDAD

Kit Frontal Simon 100

### OBSERVACIONES

Tomacorriente sin tornillos 1Click®; Interruptor pulsador con retorno de llave

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, bastidor e instrucciones

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 2,5 mm

INTENSIDAD (A)

16 A

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

3 elementos

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO DE MECANISMO

Push | Pivoting | Insertion

VERSIÓN

Conjunto

VOLTAJE (V~)

230 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

## NORMATIVA

### NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008\*2 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011\*3 + ETSI-EN 301489-34 v14.1\*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### PESO NETO

0.361 KGM

### PESO BRUTO

0.361 KGM

### EAN PRODUCTO

8421053147832

### EMBALAJE

1

### ALTO EMBALAJE

75 MMT

### ANCHO EMBALAJE

88 MMT

### PROFUNDO EMBALAJE

230 MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

1518000 MMQ

### PESO NETO

0.361 KGM

PESO BRUTO

0.361 KGM

EAN EMBALAJE

8421053147832