

# Interruptor bipolar 16 AX 250V~ de medio elemento con piloto incorporado y embornamiento a tornillo marfil Simon 27 Play

REF 27134-61



## INFORMACION BASICA

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

### OBSERVACIONES

Se recomienda delimitar el color del marfil

### ACABADO

Marfil

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

## INFORMACION TECNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### INDICADOR DE CONSUMO (MA)

0.55 mA

### INTENSIDAD (A)

16 AX

### IP

IP20

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

### TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### VERSIÓN

Individual

VOLTAJE (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

11 mm

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Fast

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

NORMATIVA

EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2026

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### VOLUMEN PRODUCTO

1201200 MMQ

### PESO NETO

0.035 KGM

### PESO BRUTO

0.035 KGM

### EMBALAJE

5

### ALTO EMBALAJE

52 MMT

### ANCHO EMBALAJE

105 MMT

### PROFUNDO EMBALAJE

220 MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

0.012 HLT

### PESO NETO

0.175 KGM

### EAN EMBALAJE

8421053075562